

テレコンバーター T E - Z 100は、[ズーム70 S デート]を70mm側にして組合わせると、望遠100 mmの撮影がオートフォーカスで簡単にできる専用アクセサリーです。なお、レンズの先端にはフードがネジ込まれています。撮影のときは、必ずフードを取りつけてご使用ください。

### 取りつけ方

1. カメラのズームレンズを70mm[望遠側]にします。[広角35mm側およびマクロ撮影不可]
2. 上図①・②の順にテレコンバーターをカメラに取りつけます。

### 仕様

使用カメラ	ズーム70 S デート
倍率	1.4×[合成焦点距離100mm]
構成枚数	3群3枚
大きさ	73[幅]×88.5[高]×92[厚]mm
重さ	85g



Combined with the Zoom 70S/Date or IQZoom 70/Date with its 35–70mm zoom lens set at the 70mm focal length, this accessory enables the lens to function as the 100mm autofocus telephoto. Always keep the hood attached to the Tele Converter.

### HOW TO SET UP

1. Set the zoom lens at 70mm. (This Converter cannot be used with the lens set at 35mm or MACRO.)
2. Fit the Converter on the camera, following the procedures in order of ① – ② as shown above.

### Specifications

Camera	Pentax Zoom 70-S, Zoom 70-S Date, IQZoom 70 & IQZoom 70 Date
Magnification	1.4X (Converted focal length: 100mm)
Lens construction	3 elements in 3 groups
Dimensions	73(W) x 88.5(H) x 92mm(D)
Weight	85g (3 oz.)



## 使い方

1. カメラのズームレンズは必ず70mm〔望遠側〕でご使用ください。70mm以外で使うと、画面の周辺がケラレます。また、マクロ撮影ではピントが合わない写真になります。
2. ピントを合わせたいものに、オートフォーカスフレーム○を合わせて撮影します。
  - 一般撮影できる距離は、約2m～∞〔無限遠〕の範囲になります。
  - ストロボ撮影できる距離は、ISO 50のフィルムで約2～2.3m、ISO 100～1600で約2～3.3mの範囲になります。
  - テレコンバーターを使うと、撮影距離が約1.3～2mの範囲でも、カメラの緑ランプが点灯する場合がありますが、撮影できる距離範囲は約2m～∞です。
3. テレコンバーターを使わないで撮影するときは、図のようにしてご使用ください。なお、テレコンバーターがカメラのレンズやストロボ発光部をふさがないようにしてください。

### ご注意

ズームレンズを70mm〔望遠〕以外で撮影すると、写真のように画面の周辺にケラレが出てきます。撮影するときは、必ず70mmにセットしてからご使用ください。



35mm広角での撮影

### CAUTION

Set the zoom lens at 70mm; otherwise the picture corners will be darkened like this picture taken at 35mm.



**旭光学工業株式会社**  
〒174 東京都新宿区南野町2丁目36番9号 (360)5151(代)

**旭光学商事株式会社**  
〒100 東京都千代田区永田町1丁目1番1号 (360)2051(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ	
ベンタックスフォーラム	〒183 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル(4階) TEL 03(349)2941(代)(受付時間午前9時～午後5時)
東京サービスセンター	〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地 TEL 03(671)6921(代)
札幌サービスセンター	〒060 札幌市中央区大通西4丁目2番27号 TEL 012(241)6742(代)
仙台サービスセンター	〒960 山形市中央2丁目2番10号 仙都会館 TEL 022(261)5681(代)
新潟サービスセンター	〒951 新潟市本町通7番地1113番地 日本橋通新潟ビル TEL 025(224)8391(代)
福井サービスセンター	〒231 岐阜市中区本郷1丁目6番9号 福井エクセレントマビル TEL 055(681)6771(代)
静岡サービスセンター	〒420 静岡市葵区葵2丁目2番2号 住友建設ビル TEL 054(2)55-6308(代)
名古屋サービスセンター	〒401 名古屋市東区1丁目19番6号 TEL 052(2)55-6331(代)
奈良サービスセンター	〒630 大阪市鶴見区2丁目2番23号 太陽生命ビル TEL 072(2)22-3050(代)
大阪サービスセンター	〒542 大阪市北区舟場1丁目7番6号 TEL 06(271)7988(代)
広島サービスセンター	〒730 広島市中区昭和12号 広島グリーンビル TEL 082(248)4321(代)
福岡サービスセンター	〒810 福岡市博多区中洲中島町6番6号 TEL 092(281)6888(代)
消費者相談室	〒104 東京都中央区銀座西8丁目1番地 TEL 03(572)6479